

M11 | Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

M11 - M21 | Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

Serie Series	A Amps		Vista frontal Front view,	Vista lateral Side view	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)																
<b>M11</b>	32	A1			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A</th> </tr> <tr> <th>2P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32 A</td> <td>83</td> <td>114</td> <td>145</td> </tr> </tbody> </table>	A			2P	3P	4P	32 A	83	114	145						
	A																				
	2P	3P	4P																		
	32 A	83	114	145																	
	63	A2 - A3																			
	63 100	00C																			
	50	14 x 51			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A</th> </tr> <tr> <th>2P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 A</td> <td>95</td> <td>132</td> <td>169</td> </tr> </tbody> </table>	A			2P	3P	4P	100 A	95	132	169						
	A																				
	2P	3P	4P																		
100 A	95	132	169																		
100	A2 - A3																				
125 160	00																				
125	22 x 58			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A</th> <th rowspan="2">øT</th> </tr> <tr> <th>2P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 A</td> <td>95</td> <td>132</td> <td>169</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>125 A</td> <td>125</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table>	A			øT	2P	3P	4P	100 A	95	132	169	M6	125 A	125	160	160	M8
A			øT																		
2P	3P	4P																			
100 A	95	132	169	M6																	
125 A	125	160	160	M8																	
100	A2 - A3			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A</th> <th rowspan="2">øT</th> </tr> <tr> <th>2P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 A</td> <td>95</td> <td>132</td> <td>169</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>125 A</td> <td>125</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table>	A			øT	2P	3P	4P	100 A	95	132	169	M6	125 A	125	160	160	M8
A			øT																		
2P	3P	4P																			
100 A	95	132	169	M6																	
125 A	125	160	160	M8																	
125 160	00			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A</th> <th rowspan="2">øT</th> </tr> <tr> <th>2P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 A</td> <td>95</td> <td>132</td> <td>169</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>125 A</td> <td>125</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table>	A			øT	2P	3P	4P	100 A	95	132	169	M6	125 A	125	160	160	M8
A			øT																		
2P	3P	4P																			
100 A	95	132	169	M6																	
125 A	125	160	160	M8																	
125	22 x 58			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A</th> <th rowspan="2">øT</th> </tr> <tr> <th>2P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 A</td> <td>95</td> <td>132</td> <td>169</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>125 A</td> <td>125</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table>	A			øT	2P	3P	4P	100 A	95	132	169	M6	125 A	125	160	160	M8
A			øT																		
2P	3P	4P																			
100 A	95	132	169	M6																	
125 A	125	160	160	M8																	

Serie Series		Vista alzada Top view	Vista lateral Side view	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)																																																							
<b>NFC</b>	14 x 51 22 x 58			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">øC</th> <th colspan="2">A</th> </tr> <tr> <th>nom</th> <th>max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 x 51</td> <td>51</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>22 x 58</td> <td>58</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	øC	A		nom	max	14 x 51	51	14	22 x 58	58	22																																												
	øC	A																																																									
nom		max																																																									
14 x 51	51	14																																																									
22 x 58	58	22																																																									
<b>DIN</b>	00C 00 0 1 2 3			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">øC</th> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>C2</th> <th>E1</th> <th>E2</th> <th>F</th> </tr> <tr> <th>nom</th> <th>max</th> <th>max</th> <th>max</th> <th>max</th> <th>max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00C</td> <td>80</td> <td>54</td> <td>10</td> <td>42</td> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>128</td> <td>68</td> <td></td> <td>40</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td>53</td> <td>52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>75</td> <td>11</td> <td>61</td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>153</td> <td></td> <td></td> <td>76</td> <td>75</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	øC	A1	A2	C2	E1	E2	F	nom	max	max	max	max	max	00C	80	54	10	42	24		00				48	30		0	128	68		40	15		1	135			53	52		2		75	11	61	60		3	153			76	75	18
	øC	A1	A2	C2		E1	E2	F																																																			
		nom	max	max	max	max	max																																																				
	00C	80	54	10	42	24																																																					
	00				48	30																																																					
0	128	68		40	15																																																						
1	135			53	52																																																						
2		75	11	61	60																																																						
3	153			76	75	18																																																					
<b>A1 A2 A3 A4</b>				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">øB</th> <th>A</th> <th>øB</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>J</th> </tr> <tr> <th>max</th> <th>max</th> <th>max</th> <th>nom</th> <th>nom</th> <th>min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1</td> <td>36,5</td> <td>14,5</td> <td>56</td> <td>44,5</td> <td>4,2</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>57</td> <td>24</td> <td>86</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3 (M11.00)</td> <td>58</td> <td></td> <td>91</td> <td>73</td> <td>5,5</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>A3 (M11.0)</td> <td></td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>70</td> <td>37</td> <td>111</td> <td>94</td> <td>8,7</td> <td>9,5</td> </tr> </tbody> </table>	øB	A	øB	D	G	H	J	max	max	max	nom	nom	min	A1	36,5	14,5	56	44,5	4,2	5,5	A2	57	24	86				A3 (M11.00)	58		91	73	5,5	7	A3 (M11.0)		27					A4	70	37	111	94	8,7	9,5							
	øB	A	øB	D		G	H	J																																																			
		max	max	max	nom	nom	min																																																				
	A1	36,5	14,5	56	44,5	4,2	5,5																																																				
A2	57	24	86																																																								
A3 (M11.00)	58		91	73	5,5	7																																																					
A3 (M11.0)		27																																																									
A4	70	37	111	94	8,7	9,5																																																					
<b>BS</b>	B1 B2 B3 B4			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">øB</th> <th>A</th> <th>øB</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>J</th> <th>L</th> </tr> <tr> <th>max</th> <th>max</th> <th>max</th> <th>nom</th> <th>nom</th> <th>min</th> <th>min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1</td> <td>70</td> <td>37</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B2 B3</td> <td>77</td> <td>42</td> <td>138</td> <td>111</td> <td>8,7</td> <td>11</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>83</td> <td>66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	øB	A	øB	D	G	H	J	L	max	max	max	nom	nom	min	min	B1	70	37						B2 B3	77	42	138	111	8,7	11	-	B4	83	66																					
	øB	A	øB	D		G	H	J	L																																																		
		max	max	max	nom	nom	min	min																																																			
	B1	70	37																																																								
B2 B3	77	42	138	111	8,7	11	-																																																				
B4	83	66																																																									
<b>C1 C2 C3</b>				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">øB</th> <th>A</th> <th>øB</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>J</th> <th>L</th> </tr> <tr> <th>max</th> <th>max</th> <th>max</th> <th>nom</th> <th>nom</th> <th>min</th> <th>min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>83</td> <td>66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>85</td> <td>77</td> <td>212</td> <td>133</td> <td>10,3</td> <td>11</td> <td>25,4</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>89</td> <td>84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	øB	A	øB	D	G	H	J	L	max	max	max	nom	nom	min	min	C1	83	66						C2	85	77	212	133	10,3	11	25,4	C3	89	84				12,5																	
	øB	A	øB	D		G	H	J	L																																																		
		max	max	max	nom	nom	min	min																																																			
C1	83	66																																																									
C2	85	77	212	133	10,3	11	25,4																																																				
C3	89	84				12,5																																																					

M11 | Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

M11 | Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

Serie Series	Vista frontal Front view	Vista lateral Side view	Mecanización panel Panel drilling						
			<p><b>Mecanización panel mando y cerradura</b> Panel drilling for handle and keylock device</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>simple / simple</th> <th>doble / double</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	simple / simple	doble / double				
simple / simple	doble / double								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>M11</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>78,5</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>84,5</td> </tr> </tbody> </table>	M11	D	00	78,5	0	84,5
M11	D								
00	78,5								
0	84,5								

M11

DM1ENB1

Vista frontal Front view	Vista lateral Side view

DM1EI01

Vista frontal Front view	Vista lateral Side view	Mecanización panel Panel drilling				
		<p><b>Mecanización panel mando y cerradura</b> Panel drilling for handle and keylock device</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>simple / simple</th> <th>doble / double</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	simple / simple	doble / double		
simple / simple	doble / double					

DM1ELB1  
DM1RLB1  
Fondo Armario  
Base Mounting

Vista frontal Front view	Vista lateral Side view	Mecanización panel Panel drilling

DM1ELB1  
DM1RLB1  
Montaje lateral  
Side mounting

Vista frontal Front view	Vista lateral Side view	Mecanización panel Panel drilling

DM1ILB1

M21 | Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

M21 | Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

Serie Series	A Amps		Vista frontal Front view	Vista lateral Side view
160 200 250 315 400	A4 0			
			200	B1 - B2
	250	1		
	315	B1 - B3		
	400	2 B1 - B4		
630 800	C1 - C2 3			
			800	C1 - C3 3

Vista alzada Top view	Mecanización panel Panel drilling	Mecanización panel mando y cerradura Panel drilling for handle and keylock device		Dimensiones (mm) Dimensions (mm)																											
		simple / simple	doble / double																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amps</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">D</th> <th rowspan="2">E</th> <th rowspan="2">ø</th> <th rowspan="2">øT</th> </tr> <tr> <th>3P</th> <th>4P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 A 200 A</td> <td>200</td> <td>239</td> <td>82,5</td> <td>121,5</td> <td>168</td> <td>192</td> <td>3</td> <td>8,5</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table>	Amps	A		B		C	D	E	ø	øT	3P	4P	3P	4P	160 A 200 A	200	239	82,5	121,5	168	192	3	8,5	M8			
				Amps		A		B							C	D	E	ø	øT												
					3P	4P	3P	4P																							
				160 A 200 A	200	239	82,5	121,5	168	192	3	8,5	M8																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amps</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">D</th> <th rowspan="2">E</th> <th rowspan="2">ø</th> <th rowspan="2">øT</th> </tr> <tr> <th>3P</th> <th>4P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 A 315 A 400 A</td> <td>274</td> <td>329</td> <td>111</td> <td>166</td> <td>212</td> <td>242</td> <td>4</td> <td>10,5</td> <td>M10</td> </tr> </tbody> </table>	Amps	A		B		C	D	E	ø	øT	3P	4P	3P	4P	250 A 315 A 400 A	274	329	111	166	212	242	4	10,5	M10			
Amps	A		B			C	D	E	ø						øT																
	3P	4P	3P	4P																											
250 A 315 A 400 A	274	329	111	166	212	242	4	10,5	M10																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amps</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th rowspan="2">ø1</th> <th rowspan="2">øT</th> <th rowspan="2">ø2</th> <th rowspan="2">øT</th> </tr> <tr> <th>3P</th> <th>4P</th> <th>3P</th> <th>4P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>630 A</td> <td>381</td> <td>426</td> <td>166</td> <td>211</td> <td>12,5</td> <td>M12</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>800 A</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table>	Amps	A		B		ø1	øT	ø2	øT	3P	4P	3P	4P	630 A	381	426	166	211	12,5	M12	-	-	800 A	-	-	-	-	-	-	9	M8
Amps		A		B						ø1	øT	ø2	øT																		
	3P	4P	3P	4P																											
630 A	381	426	166	211	12,5	M12	-	-																							
800 A	-	-	-	-	-	-	9	M8																							